


01 Подключение

Подсоедините один конец кабеля TurnCable (разъем 3,5 или 6,3 мм) к воспроизводящему устройству, а другой конец к соответствующему разъему на наушниках Zinken.

02 TurnCable

Zinken и TurnCable поддерживают разъемы 3,5 и 6,3 мм, что позволяет подключаться к DJ-микшеру с разъемом 6,3 мм или воспроизводящему устройству с разъемом 3,5 мм без дополнительных адаптеров.



03 Дистанционное управление и микрофон

Кнопка дистанционного управления и микрофон расположены на кабеле TurnCable и могут использоваться при подсоединении к совместимому воспроизводящему устройству через разъем 3,5 мм.



- Нажмите один раз, чтобы начать/приостановить воспроизведение или принять/завершить вызов.
 - Нажмите дважды, чтобы перейти к следующему треку или отклонить вызов.
 - Нажмите трижды, чтобы перейти к предыдущему треку.
-

04 Очистка


Отсоедините TurnCable и аккуратно потяните за амбушюры, чтобы снять их.

Слегка смочите безворсовую ткань в мыльной воде, 70-процентном изопропиловом спирте или 75-процентном этиловом спирте и аккуратно протрите амбушюры, оголовья, внешние поверхности чашечек и кабель TurnCable. Избегайте попадания влаги в какие-либо отверстия, чашечки наушников, на кнопку дистанционного управления и микрофон на кабеле TurnCable. Аккуратно очистите эти области сухой мягкой кисточкой или ватной палочкой.

- Не используйте острые предметы.
- Не применяйте сжатый воздух.
- Не используйте средства, содержащие отбеливатель или перекись водорода.
- Не погружайте чашечки наушников в чистящие средства.

Тщательно высушите все компоненты, прежде чем вернуть на место амбушюры и подсоединить кабели.

Выровняйте три крючка на тыльной стороне амбушюра с тремя отверстиями на чашечке. Аккуратно надавите на амбушюр до щелчка, чтобы вернуть его на место.



05 Устранение неполадок

Кнопка дистанционного управления не работает

Убедитесь, что разъем 3,5 мм подсоединен к воспроизводящему устройству, которое поддерживает дистанционное управление.

Микрофон не работает надлежащим образом

TurnCable поддерживает стандарт CTIA (Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных систем), а использование этого кабеля вместе с устройством OMTP (Open Mobile Terminal Platform) может привести к возникновению проблем со звуком. В свободной продаже имеются адаптеры CTIA — OMTP, которые устраняют эту проблему.